

Вес меньше 0,1г

Главные электро характеристики при $t=25 \pm 10^{\circ}\text{C}$

основные электрические 3A133A параметры:

Наименование характеристики, режим и единица замера	Буквой обозначение	Норма	
		А	Б
Граничная рабочая частота, GHz	fпредел	180	180
Потери преобразования, dB, меньше	Lпреобр макс	7,5	8,5
Потери преобразования, dB	Lпреобр	7,0	7,7
Нормирован. коэффиц. шума, dB, меньше	Fнормир мин	9,0	10,0
Нормирован. коэффиц. шума, dB	Fнормир	9,5	10,5
На выходе сопротивление, Ом	Rвыход	100-700	100-700
Чувствительность по току, A/W	B	2,0	2,0
Выпрямленный ток, mA	Iвып	1,8	1,6
Константное прямовключенное напряжение при прямовключенном токе 10mA, V	Uпрямям	0,9	0,9
Константное инверсное напряжение при обратном токе 10uA, V	Uобрат	5	5